



## Popis

Dělič XF 1501 nebo XF 1500 lze použít pro symetrické rozdělení signálu do dvou nebo tří větví.

Je vhodný do koaxiálních rozvodů v uzavřených prostorech, jako jsou velké průmyslové haly, obchodní budovy, tunely, metro, železniční stanice, letištní haly, atd.

Pracuje v širokém kmitočtovém pásmu. Vstup i výstupy jsou přizpůsobeny pro impedanci 50 Ω.

## Technická data

Typ		XF 1500	XF 1501
Kmitočtové pásmo	MHz	380 ÷ 960	
Dělicí poměr		1 : 3	1 : 2
Průchozí útlum	dB	4,9	3,1
PSV (VSWR)		< 1,2	
Maximální vstupní výkon	W	50	
Impedance	Ω	50	
Materiál		Al slitina, mikrovlnný substrát	
Rozměry š × v × h	mm	118 × 231 × 45	118 × 219 × 45
Hmotnost	kg	0,80	0,78
Typ konektorů		N zásuvka (female)	